

## № 9408 МОНИТОР DUOX VEO-XS






**VEOXS**

Громкая связь. Размеры: 125 x 165 x 21 мм



Автоматический захват изображения при звонке посетителя (PHOTOCALLER)

Монитор VEO-XS с системой громкой связи. Отличается небольшими размерами и особо тонкой конструкцией. Благодаря экранному меню и расположению кнопок взаимодействие пользователя с системой простое и интуитивное. Изготовлен из ударопрочного АБС-пластика. Текстурированная отделка для легкой чистки и УФ-защита. Накладной монтаж. VEO-XS включает в себя панорамный цветной TFT-дисплей 4,3" (16:9). Сбалансированный дизайн и безупречные линии делают этот монитор таким особенным, современным и минималистичным. VEO-XS отлично вписывается в окружающую обстановку.

При вызове автоматически появляется изображение. После нажатия на кнопку  можно начинать разговор с посетителем. Изображение автоматически пропадает через 90 секунд или при повторном нажатии на кнопку . Чтобы открыть дверь, нажмите на кнопку .

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



№ 9407

### -КОННЕКТОР

9407 КОННЕКТОР ДЛЯ МОНИТОРА DUOX VEO-XS  
Требуется для крепления монитора на стене.



№ 3388

### -ЗАМЕНА

3388 УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАМА 120X240  
Универсальная сверхтонкая рама, изготовленная из высокопрочного АБС-пластика с текстурированной отделкой. При работах по замене позволяет закрыть область, оставшуюся после демонтажа старого оборудования. Кроме того, она защищает стену от грязи, скапливающейся в результате использования телефона и монитора. Размеры: 120 x 240 x 10 мм.



№ 3389

3389 УНИВЕРСАЛЬНАЯ БОЛЬШАЯ РАМА 210X240  
Размеры: 120 x 240 x 10 мм

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	9408
Технология	DUOX (неполяризованная двухпроводная полностью цифровая система)
Аудио/видеосистема	Аудио/видеосистема, цветная
Настройка (установка)	Накладной монтаж (необходимо дополнительно заказать коннектор № 9407)
Настольная подставка	-
Громкая связь	Да
Настраиваемая система связи «говорите после нажатия кнопки»	Да
Индукционная петля входит в комплект	Да (заказать монитор FFR09408)
Размеры экрана	4,3" (панорамный 16:9)
Разрешение экрана (горизонтальное x вертикальное)	480 x 272
Цвет изделия	Матовый белый
Количество кнопок	5
Тип кнопок	Механические (силикон)
Количество светодиодов для индикаторной подсветки	3 (красный, синий и зеленый с различными режимами)
ПРОГРАММИРОВАНИЕ АДРЕСА ТЕРМИНАЛА	
С терминала	Из экранного меню
С наружной панели или с пульта охраны	Да
С наружной панели через дверной звонок квартиры	Да
ФУНКЦИИ	
Автоматический захват изображения при звонке посетителя (PHOTOCALLER)	Да (1 фото/звонок, максимум 150 фотографий, 320 x 240 пикселей). Пользователь может отключить эту функцию.
Вызов пульта охраны	Да (при помощи кнопки открывания двери)
Автоматическое включение	Да (с использованием 3 наружных панелей)
Экранное меню	Да
Дополнительная функция F1	Да (кнопка F1 отправляет сигнал запрета и/или команду)
Дополнительная функция F2	Да (отправляется только команда без сигнала запрета)
Дверной звонок квартиры отличается от вызова с наружной панели	Да
Подключение дополнительных устройств (добавочный номер, включение света/сирены и т.д.)	Да (№ 2040, № 2438, № 3257)
Дополнительные терминалы с одним адресом	Да, макс. 2 дополнительных терминала (может потребоваться дополнительный источник питания)
Doormatic (автоматическое открывание двери для офисов и пр.)	Да (настраивается до 12 ч). Горит зеленый светодиод.
НАСТРОЙКИ	
Дата и время	Да
Выбор мелодии звонка	Да (5)
Регулирование громкости вызова	Да (8 уровней, с помощью экранного меню и колесика)
Режим «не беспокоить»	Да (с помощью экранного меню) + красная светодиодная индикация.
Регулирование громкости звука	Да (8 уровней, с помощью экранного меню и колесика)
Регулирование яркости, цвета и контраста	Да (с помощью экранного меню)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры изделия (ширина x высота x глубина), мм	125 x 165 x 21
Время на ответ или открытие двери с момента, когда был сделан звонок	30 с
Время разговора	90 с
Конфиденциальность разговора	Да
Напряжение	18 В пост. тока
Максимальное потребление тока (мА) / Потребление тока в режиме ожидания (мА)	370 / 38
Рабочая температура (°C); влажность	[-5°C, +40°C]; [0%, 90%]
Вес изделия (кг)	0,29
Линейный адаптер, включенный в терминал	Да (А, С, положение по умолчанию ОТКЛ.)
Соединения	Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T