


№ 9405 МОНИТОР DUOX VEO



Размеры: 200 x 200 x 23 мм (44, включая трубку)



Автоматический захват изображения при звонке посетителя (PHOTOCALLER)

Монитор VEO изготовлен из ударопрочного АБС-пластика. Текстурированная отделка для легкой чистки и УФ-защита, повышающая светостойкость. VEO включает в себя панорамный цветной TFT-дисплей 4,3" (16:9). Уникальная конструкция трубки с встроенным магнитом позволяет пользователю по окончании разговора вернуть ее в правильное положение. Сбалансированный дизайн и безупречные линии делают этот монитор таким особенным, современным и минималистичным. VEO отлично вписывается в окружающую обстановку. При вызове автоматически появляется изображение. Взяв трубку, можно начинать разговор с посетителем. Изображение автоматически пропадает через 90 секунд или если вернуть трубку в исходное положение. Чтобы открыть дверь, нажмите на кнопку .

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



№ 9406



№ 9410



№ 3389

-КОННЕКТОР

9406 КОННЕКТОР ДЛЯ МОНИТОРА DUOX VEO
Требуются для крепления монитора на стене.

- РАБОЧИЙ СТОЛ

9410 НАСТОЛЬНАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ МОНИТОРА VEO
Настольная подставка Fermax позволяет отвечать на поступивший с входа вызов, находясь за рабочим столом. Изготовлена из нержавеющей стали высочайшего качества (AISI 316L). Коннектор 9406 заказывается дополнительно. В комплект входит кабель длиной 2 м + соединительная коробка.

-ЗАМЕНА

3389 УНИВЕРСАЛЬНАЯ БОЛЬШАЯ РАМА 210X240
Универсальная сверхтонкая рама, изготовленная из высокопрочного АБС-пластика с текстурированной отделкой. При работах по замене позволяет закрыть область, оставшуюся после демонтажа старого оборудования. Кроме того, она защищает стену от грязи, скапливающейся в результате использования телефона и монитора.

-Трубка с индукционной петлей

3443 ТЕЛЕФОННАЯ ТРУБКА VEO С ИНДУКЦИОННОЙ ПЕТЛЕЙ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		9405
Технология	DUOX (неполяризованная двухпроводная полностью цифровая система)	
Аудио/видеосистема	Аудио/видеосистема, цветная	
Настройка (установка)	Накладной монтаж (необходимо дополнительно заказать коннектор № 9406)	
Настольная подставка	Да (№ 9410)	
Трубка с магнитом для удобства возвращения на место	Да	
Индукционная петля входит в комплект	Да (заменить трубку на № 3443 или заказать монитор FFR09405, который уже включает индукционную петлю)	
Размеры экрана	4,3" (панорамный 16:9)	
Разрешение экрана (горизонтальное x вертикальное)	480 x 272	
Цвет изделия	Матовый белый	
Количество кнопок	4	
Тип кнопок	Механические (силикон)	
Количество светодиодов для индикаторной подсветки	1 (красный с 3 режимами: всегда горит, медленно/быстро мигает)	
ПРОГРАММИРОВАНИЕ АДРЕСА ТЕРМИНАЛА		
С терминала	Из экранного меню	
С наружной панели или с пульта охраны	Да	
С наружной панели через дверной звонок квартиры	Да	
ФУНКЦИИ		
Автоматический захват изображения при звонке посетителя (PHOTOCALLER)	Да (1 фото/звонок, максимум 150 фотографий, 320 x 240 пикселей). Пользователь может отключить эту функцию.	
Вызов пульта охраны	Да (при помощи кнопки открывания двери)	
Автоматическое включение	Да (с использованием 3 наружных панелей)	
Экранное меню	Да	
Дополнительная функция F1	Да (кнопка F1 отправляет сигнал запрета и/или команду)	
Дополнительная функция F2	Да (отправляется только команда без сигнала запрета)	
Дверной звонок квартиры отличается от вызова с наружной панели	Да	
Подключение дополнительных устройств (добавочный номер, включение света/сирены и т.д.)	Да (№ 2040, № 2438, № 3257)	
Дополнительные терминалы с одним адресом	Да, макс. 2 дополнительных терминала (может потребоваться дополнительный источник питания)	
Doomatic (автоматическое открывание двери для офисов и пр.)	-	
НАСТРОЙКИ		
Дата и время	Да	
Выбор мелодии звонка	Да (5)	
Регулирование громкости вызова	Да (8 уровней, с помощью экранного меню)	
Режим «не беспокоить»	Да (с помощью экранного меню) + светодиодная индикация	
Регулирование громкости звука	Да (8 уровней, с помощью экранного меню)	
Регулирование яркости, цвета и контраста	Да (с помощью экранного меню)	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Размеры изделия (ширина x высота x глубина), мм	200 x 200 x 23 (44, включая трубку)	
Время на ответ или открытие двери с момента, когда был сделан звонок	30 с	
Время разговора	90 с	
Конфиденциальность разговора	Да	
Напряжение	18 В пост. тока	
Максимальное потребление тока (мА)	230	
Потребление тока в режиме ожидания (мА)	35	
Рабочая температура (°C); влажность	[-5°C, +40°C]; [0%, 90%]	
Вес изделия (кг)	0,59	
Линейный адаптер, включенный в терминал	Да (А, С, положение по умолчанию ОТКЛ.)	
Соединения	Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T	